

欢迎使用EKS-182SUB双18寸超低音音箱，此款音箱中扬声器的核心元件均采用了非常好的材料。低频效果结实有劲、震憾感强，适用于大型扩声系统或DISC酒吧、大型KTV等扩声场合的低频补偿。使用前请您仔细阅读说明书，以便能正确的操作使用。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333 或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



■ 产品特性

- 这款超低音音箱是一款倒相式大功率高能量的双18寸音箱。这款音箱采用了长冲程音圈、电声转换效率较高的100芯220磁的18寸8欧姆扬声器。两只扬声器反装于箱体上，加上纸盆阻尼化处理，使低频干净有力，低频力度和震憾感强，低频下潜深，配合压缩号角式箱体（高强度加强式结构），使灵敏度得到提升。适用于需要提供低频弹性较强及力度结实的场所。
- 箱体采用18厘夹板制作，外喷黑色耐磨点漆。8个内置提手，便于搬运。配备一个Speakon四芯插座，5个防振脚垫。
- 由于扬声器反装于箱体上，使用过程中，根据需要可在音频处理器上将超低频输出的相位调为180度使用。

■ 标准配置

EKS-182SUB音箱

说明书

■ 适用场合

适用于大型扩声系统或DISC酒吧、大型KTV等扩声场合的低频补偿。

■ 技术参数

- 额定功率：2400W(AES)
- 阻抗：4Ω
- 频率响应：30Hz-500Hz（±3dB）
- 灵敏度：102dB
- 覆盖角度：无指向性
- 声压级：133dB
- 接线方式：1×NL4Speakon，连接1+、1-，不建议音箱并联使用
- 箱壳：18厘夹板
- 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆
- 低频：18"×2(100芯)，220磁钢
- 规格（mm）：1182×625×520（W×D×H）

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

■ 注意事项

1. 所配功放的额定输出功率必须是音箱的额定功率的1.5至2倍。
2. 确保功率放大器和音箱的功率、阻抗相匹配，失衡搭配可导致设备损坏或音质效果不佳。
3. 音箱工作时的振幅较大，请不要在箱体上放置物品。
4. 音箱的安装需由专业工程人员进行，应固定牢靠，并选择安装在不易碰触的位置。
5. 搬运音箱时，请小心轻放，保护好音箱不受损坏。

■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及附件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有丢失，恕不保修或退换。
2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：____年____月____日

维修记录栏（由维修员填写）	维修员签名	日期

◆ 广东得胜电子有限公司 ◆ 电话：400-6828-333 ◆ 地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

