

欢迎使用EKT-121卡拉OK音箱，该产品是针对KTV场合和家庭K歌音响系统而设计、开发的一款高品质单12寸卡拉OK音箱。该音箱的主要特点是中频段人声的歌唱语音效果突出，低频干净柔和饱满，高频平滑细腻，配合我们量身打造的配套麦克风和卡拉OK功放机产品，无论是歌唱水平高或低的演唱者都能轻松歌唱，而且在音乐表现上也具备高品质的音效，房间内安装使用声场包围感强。结合扬声器电气参数精密计算的箱体容积，加上导相管、吸音棉、分频器的科学调试，使这款音箱在低频方面也有上佳的表现，较有扎实的低频力度和低频下潜深度。使用前请您仔细阅读说明书，以便能正确的操作使用。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333 或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



■ 产品特性

- EKT-121在分频器元件上，采用了损耗较低的电阻器和聚丙烯高品质音频电容，采用了优质无氧铜电感，以降低分频网络的音质损耗。
- 低音扬声器所选用的纸盆阻尼、刚性良好，失真低；折环采用进口海绵压制而成，具有较强的弹力和耐疲劳性；磁路系统采用双磁钢结构和低碳钢铁、华司，以增强磁回路的磁场感应强度，降低音圈在大动态下的非线性失真。
- 配置两只4寸中音扬声器，在中频段解决了三寸纸盆高音与12寸低音的中频衔接问题，能更好的把握中频段的音乐和人声表现；高音采用EKT系列的三寸纸盆高音，衔接配合中音单元，使这款音箱在中频和高频段有了更优美、靓丽的音色。

■ 标准配置

EKT-121音箱
说明书

■ 适用场合

适用于KTV包房、家庭K歌。

■ 技术参数

- 额定功率：600W(AES)
- 阻抗：8Ω
- 频率响应：33Hz-18kHz (±3dB)
- 灵敏度：96dB
- 覆盖角度：H100°×V55°
- 声压级：122dB
- 分频模式：无源三分频
- 分频点：800Hz、3000Hz
- 吊挂/安装：横向吊挂
- 接线方式：按压式接线盒
- 箱壳：15厘中纤板
- 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆
- 高频：3"×2 (13芯)，55+50双磁钢
- 中频：4"×2 (25芯)，70+60双磁钢
- 低频：12"×1 (65芯)，140+100双磁钢
- 规格 (mm)：600×329×350 (W×D×H)

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

■ 注意事项

1. 确保功率放大器和音箱的功率、阻抗相匹配，过高功率的失衡搭配容易导致设备损坏。
2. 音箱横向吊挂安装，角度调整为朝向于听众区。
3. 音箱的安装需由专业工程人员进行，应固定牢靠，并选择安装在不易碰触的位置。
4. 搬运音箱时，请小心轻放，保护好音箱不受损坏。

■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____年__月__日

维修记录栏 (由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

9TKT121S1A

