

欢迎使用EKV-121全频专业音箱。传统的卡包音箱由于扬声器纸盆采用海绵压制而成，低频虽然柔和，但耐疲劳、耐腐蚀性差，中频亦不够扎实，同时纸盆高音扬声器承受功率过小，于是，很多KTV已被功率较大的专业音箱所取代，但由于专业音箱低频较硬，中高频成分过于透亮，长期置于这种声场环境中，就令人产生听觉疲劳感，甚至令人烦躁，技术人员对其调校难度也会增大。为弥补以上各类型音箱的不足，经开发过程中的无数次试验试唱，期间更改扬声器设计方案、不断计算调试分频器、改箱体结构等等进行调试，开发出了EKV系列专业音箱，该系列音箱低频爆发力强、量感足，利用KTV房间的声反射，使低频力度和声压也得到提升，且层次感好，声场宽，中频自然，高频细腻，泛音丰富，做足了人声主频率段的声学特性，结合麦克风演唱，人声清晰、自然、厚实，用于演唱各类曲风的歌曲都轻松自然、不费力。休闲酒吧、清吧这类场合灯光柔和、温暖，主要以轻音乐为主，EKV-121音箱即使无须大音量，对鼓声、贝司的低频表现也恰到好处，中频扎实、高频细腻柔和，令人能获得轻柔、愉悦的听感。使用前请您仔细阅读说明书，以便能正确的操作使用。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



■ 产品特性

单元结构上，采用一只12寸65芯纸盆加特殊布边的低音扬声器，低频柔和、音色层次感表现良好，并采用了镁铝膜片的44芯铁氧体磁钢高音组成，高音号角指向性达90°*90度，采用PP料注塑而成的号角，与高音组合使用，放大声压的同时，能获得较柔和细腻的高频听感，虽然高音膜片采用了镁铝合金，经特殊工艺处理后，绝无过多的金属味、毛刺感。音箱按国标进行功率试验100小时，能承受大动态的功率，长时间播放音乐也有着良好的稳定性。为得到较低的低频下限，箱体内的吸音棉采用了密度适中的玻璃纤维棉，铺满箱体内壁，以降低驻波的同时，也增加了低频的软和度。分频器选用了对中频特点较为突出的MPT电容，使中频的宽度得到延伸、拓宽，并且无过多的高频渲染，以确保高音扬声器有着靓丽的音色。

■ 适用场合

用于KTV、休闲酒吧（清吧）。

■ 标准配置

EKV-121音箱
说明书

■ 技术参数

- 额定功率：600W(AES)
- 额定阻抗：8Ω
- 频率响应：40Hz-19kHz (±3dB)
- 灵敏度：96dB
- 覆盖角度：H90°×V90°
- 最大声压级：121dB
- 分频模式：无源二分频
- 分频点：2000Hz
- 吊挂/安装：竖、横向吊挂安装均可
- 接线方式：1×NL4speakon, 1+、1-信号输入
- 箱壳：15+18厘夹板
- 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆
- 高频：1.75"×1 (44芯, 26mm喉口) 110磁钢
- 低频：12"×1 (65芯), 170磁钢
- 规格 (mm)：370×380×610 (W×D×H)

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

■ 注意事项

1. 本产品主要应用于KTV场合，高频衰减较多，不适合多功能厅或会议室使用。
2. 确保功率放大器和音箱的功率、阻抗相匹配，失衡搭配可导致设备损坏或音质效果不佳。
3. 音箱工作时的振幅较大，请不要在箱体上放置物品。
4. 安装需由专业工程人员进行，安装在不易触碰的位置，并固定牢靠
5. 搬运音箱时，请小心轻放，保护好音箱不受损坏。
6. 音箱安装时，号角朝向听众区域，音箱装于KTV正面墙左右的上方角落位置，利用侧墙、正墙、顶三面的反射能使声压大幅提升。

■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

产品服务保证书

姓名：_____ 电话：_____ 地址：_____

商品：_____ 型号：_____ 购买日期：_____年__月__日

维修记录栏 (由维修员填写)	维修员签名	日期

◆广东得胜电子有限公司 ◆电话：400-6828-333 ◆地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号

注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

