

欢迎使用ELV系列专业音箱。此款音箱具有高电声转换效率、高灵敏、音质靓丽的特点，在低电耗的状态也能获得较高的效能。ELV-151采用了一只高品质15寸中低音扬声器，该单元选用了声学特性优良的英国UKM纸盆、耐高温音圈、冷压弹波，高频单元选用了意大利B&C品牌的高音驱动器，箱体采用梯形设计，外观美观。音箱灵敏度高、低频厚实并且爆发力强劲、中高频音色优美、层次清晰，主要应用于娱乐场合。使用前请您仔细阅读说明书，以便能正确的操作使用。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线400 6828 333 或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



## ■ 产品特性

- 该款音箱低音扬声器选用了英国UKM纸盆来制作，该纸盆刚性好，音质特点是各类乐器重放自然、失真低，在低频表现上有良好的控制力、力度扎实、下潜深。在人声表现方面具有通透、逼真、自然等特点。
  - 高音单元选用的B&C品牌44芯高音，内置一只聚酰亚胺振膜，铝质音圈，磁缝隙中的磁感应密度达1.85T（特斯拉，磁感应强度国际单位），并且音质表现上，中频宽，高频较细腻柔和，一寸压缩喉口配合铸铝大尺寸号角，在放大高频声压的同时，音质表现上高频平滑，亮而不燥，细腻柔和。铝质号角抗震性能良好、质地坚硬，在号角应用上有良好的声学特征。音箱整体的音质效果适用于大声压的酒吧、慢摇吧场合，不会令人产生对高频的听觉疲劳感。
  - 分频器元件上采用了损耗值极低的无氧铜空心环形电感、高品质金属化聚丙烯电容，以及散热性能良好的铝壳电阻，且增加了电阻散热装置，将电阻安装于铝散热板上，使电阻的散热性得到提升，以确保了分频网络的稳定性。音箱箱体采用梯形结构，能起到破坏箱体内驻波的产生，即低频声波在箱体内反复反射、叠加，难以衰减，导致低频声混浊，梯形或不规则结构，即破坏箱体内的反射面，使低频声在听感上表现得更干净。

## ■ 技术参数

- 额定功率: 700W (AES)
  - 持续音乐功率: 900W (AES)
  - 阻抗: 8Ω
  - 频率响应: 48Hz-18kHz(±3dB)
  - 灵敏度: 98dB
  - 覆盖角度: H100°×V 55°
  - 最大声压级: 125dB
  - 分频模式: 无源二分频
  - 分频点: 2100Hz
  - 吊挂/安装: 竖或横向吊挂安装
  - 接线方式: 1×NL4speakon (IN1+、1-)
  - 箱壳: 18厘夹板
  - 表面处理: 黑色催化聚亚安酯漆
  - 高频: 1.4"×1 (44芯, 25mm喉口) 120磁钢
  - 低频: 15"×1 (75芯), 190磁钢
  - 规格 (mm): 425×445×707 (W×D×H)

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

## ■ 适用场合

用于慢摇吧、DISCO酒吧、豪华多功能厅、会议厅的扩音系统。

## ■ 标准配置

ELV-151音箱

说明书

## ■ 注意事项

1. 确保功率放大器和音箱的功率、阻抗相匹配，失衡搭配可导致设备损坏或音质效果不佳。
  2. 音箱工作时的振幅较大，请不要在箱体上放置物品。
  3. 音箱的安装需由专业工程人员进行，应固定牢靠，并选择安装在不易碰触的位置。
  4. 搬运音箱时，请小心轻放，保护好音箱不受损坏。

## ■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
  2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
  3. 本产品及附件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
  4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
  5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
  6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

注意事项：	<b>产品服务保证书</b>		
<p>1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有丢失，恕不保修或退换。</p> <p>2. 保修期限制：购买之日起十二个月内。</p> <p>3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。</p> <p>4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。</p> <p>5. 擅自拆卸维修者，不予保修。</p> <p>6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不包括港澳台地区）。</p>	姓名：_____	电话：_____	地址：_____
	商品：_____	型号：_____	购买日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
	维修记录栏（由维修员填写）		维修员签名

▲广东得胜电子有限公司 ▲电话：400-6828-333 ▲地址：广东省广州市博罗县长宁街道宣康一路2

9TLV151S1A



扫一扫，了解更多产品